

CallPad-100c 会议录音应用

操作说明

❑ 直接现场会议录音（内置麦克风采集）

接通电源开机。

操作面板上的话机/麦克风切换开关（俯视图标识10）滑动到麦克风图标。

右侧滑动开关拨到“Manual”位置。

启动录音：按下录音键（俯视图标识8），亮起红色灯，表示录音中。

停止录音：按下停止键（俯视图标识7），录音灯熄灭，表示录音停止。

播放录音：按下播放/暂停键（俯视图标识6），开始播放录音记录。

❑ 连接调音台音频线录音

取出4 PIN接线端子转接器，将RJ-9水晶头插入CallPad左侧“Phone”标识的接口。

将调音台2芯音频线固定到绿色接线端子的A和B标识的对应位置。

操作面板上的话机/麦克风切换开关（俯视图标识10）滑动到话机图标。

右侧滑动开关拨到“Manual”位置。

启动录音：按下录音键（俯视图标识8），亮起红色灯，表示录音中。

停止录音：按下停止键（俯视图标识7），录音灯熄灭，表示录音停止。

播放录音：按下播放/暂停键（俯视图标识6），开始播放录音记录。